

# RP-3

## 社群軟體發報機



### 產品特點

透過乾接點或 RS-485 觸發，將設備狀態發送 LINE 或 Telegram 訊息到指定的個人或群組。  
運用人手一支智慧型手機的優勢，提昇工作便利，讓設備更有競爭力！

- 無需雲端設備、不用開發 APP。
- 直接連動 LINE 或 Telegram 官方伺服器，不經第三方、不經雲端，安全無虞。
- 設定簡便，自行設定訊息內容，一只隨身碟輕鬆完成。
- 單機作業，免用電腦，安全穩定。
- 可設定為 Modbus RTU Master 或 Slave 模式，方便與各式人機介面、PLC、錶頭、儀器、Sensor 等連接。
- 可用乾接點簡單觸發。
- 支援 USB 攝影機、IP Camera、HDMI 畫面擷取卡，觸發即可拍照傳送。
- 支援外接 USB 無線網卡及內建無線網卡，Wifi 聯網真方便。
- 支援 DHCP 及固定 IP，聯網機制彈性靈活。

產品可應用於各種需要警報訊息提示場合：

消防警報(移報)、機械設備、生產設備、安防系統、無人看守設備、機房、水塔、空壓機、魚塢、緊急求救系統、電子圍籬...等等。

### 基本規格

工作電壓：DC 12V，最大消耗電流 300mA。

乾接點觸發：內建 8 組乾接點輸入觸發，可透過增加延伸模組至最多 40 組輸入接點。接點可設為**短路觸發(NO)**或**開路觸發(NC)**，並支援發送復位訊息，所有文字訊息內容皆可自行設定。

通知對象：16 組通知對象，通知對象對應觸發接點可自由對應，LINE 與 Telegram 可混用。

RS-485 觸發：支援 RS-485(Modbus RTU)，主站(Master)與從端(Slave)模式，及自由文字傳送模式。

設定方式：可透過 USB 隨身碟或內建網頁進行參數設定。

聯網方式：內建 RJ45 網路埠口及無線網路，另可選配 USB 無線網卡，可支援浮動 IP(DHCP)或固定 IP。

外部連動：內建 4 組繼電器，可自由設定為輸入連動或網路斷線警報。與電源端迴路做串接，俱備異常可自動斷開再重啟。



