

多段警報
(類比輸出)表
RS-485

令或
列可
目 莖竹

- 精確度:±0.05%滿刻度,±1位數
- 高亮度0.4" LED瞬間量顯示範圍0~99999,瞬間量/累積量小數點可任意規劃
- 類比信號具有開根號功能
- 時間單位:秒,分鐘,小時,日,月可切換設定
- 通訊速率可達38400 bps
- 累積量溢位歸零或外部控制歸零功能
- 累積量積算比例可任意規劃(0.0001~9.9999)
- 瞬間量與累積量警報分開獨立設定方便操作設定
- 可具有排放量控管功能適用於環境監控之應用
- 可具有2段瞬間量警報或2段累積量警報(第1段警報任意規劃)/累積量脈波輸出/
類比輸出(15 bit 解析度)/數位通訊RS-485介面(上述為選用功能,亦可同時存在)
- 具停電記憶功能
- 穩定性高,防燃材質機殼(PC),安全性高
- CE規範認證



碼1	輸入規格	碼2	輸入訊號	碼3	工作電源	碼4	警報1選擇	碼5	瞬間量警報	碼6	累積量警報	碼7	脈波輸出	碼8	類比輸出	碼9	RS-485
D	直流訊號	A6	4~20mA	A	AC/DC 100~240V	N	無	N	無	N	無	N	無	N	無	N	無
2	2,3線傳送器	V3	1~5V	B	DC 12V	R	瞬間量警報 x 1	R	1組Relay警報	T	1組Relay警報	P	P/Count	A	4~20mA	Y	有
4	4線傳送器	V4	0~10V	C	DC 22~60V	T	累積量警報 x 1							V	0~10V		
		O	Option	D	DC 30~90V									L	LOOP 4~20mA		
														O	Option		

2: 3.4線傳送器規格提供24Vdc激發電源,適用於3.4線式之流量感測器直接接線使用

- ◆ 精確度: $\pm 0.05\%$ 滿刻度 ± 1 位數
- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LED,字高10.16mm (0.4")
- ◆ 取樣週期: 16次/秒 (AVG=1時)
- ◆ 顯示範圍: 瞬間量: 0~99999
累積量: 0~9999999999
doFL/ioFL
- ◆ 過載顯示: 按鍵輸入設定
- ◆ 參數設定方式: EEPROM記憶體
- ◆ 資料記憶方式: 瞬間量: "≥ (Hi)動作" 或 "< (Lo)動作"
累積量: "≥ (Hi)動作"
- ◆ 警報動作方向: 0~99
- ◆ 警報磁滯範圍: 0~99秒
- ◆ 警報延遲動作時間: AC 277V/7A; DC 30V/7A
- ◆ 繼電器接點容量: NPN集極輸出
- ◆ 電晶體輸出方式: 15 bit
- ◆ 類比輸出解析度: <250ms (0~90%)
- ◆ 類比輸出反應速度: 電壓輸出: <20mA
電流輸出: <10V
- ◆ 類比輸出推動能力: RS-485 Modbus RTU mode
- ◆ 通訊方式及協議: 38400/19200/9600/4800 bps
- ◆ 通訊傳輸速率: n.8.2./n.8.1./odd/even
- ◆ 同位元檢查格式: 100ppm/°C (0~60°C)
- ◆ 溫度係數: 0~60°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 使用環境溫.濕度: -10~70°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫.濕度: AC/DC100~240V; DC12/24/30~90V
- ◆ 工作電源: <8.5VA(全功能輸出)
- ◆ 消耗功率: 2KVac/1min (輸入電源)
- ◆ 絕緣耐壓能力: 電壓: >2V以上: 20KΩ/V
≤2V以下: 大於200MΩ
- ◆ 輸入阻抗: 電流: ≥0.2A以上: 100mV (端點壓降)
<0.2A以下: 1V (端點壓降)
- ◆ 外型尺寸: 96(寬)x48(高)x110(深)mm
- ◆ 重量: 約500克

第一段警報指示燈

瞬間量或累積量警報指示燈

數位通訊指示燈

累積量脈波輸出指示燈

累積量顯示

瞬間量顯示

AL1

ALR/AL

ALR/DIG

P/O

9.9.9.9.9.9.9.9

9.9.9.9.9

ENT

←

↑

↓

累積量歸零鍵

向左移位鍵及警報設定按鍵

向下遞減鍵及類比輸出調整鍵

向上遞增鍵及顯示值調整按鍵

進入參數設定及資料儲存鍵